

## 1. INFORMAÇÕES GERAIS

### Função

A fita veda rosca foi desenvolvida para toda e qualquer rosca que necessite de vedação, tais como: roscas e conexões de latão, cobre, aço, plásticos em geral, etc.

### Aplicação

Vedação de roscas.



## 2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Limpe e seque a superfície onde será aplicada a fita veda rosca Viqua;
2. Aplicar de 4 a 5 voltas da fita sobre os filetes da rosca (sempre no sentido do enrolamento);
3. No caso de tubulações galvanizadas, aplicar 8 ou mais voltas da fita sobre a rosca.

## 3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Composição</b>	PTFE (Poli-tetraflúor etileno) - 99% em massa
<b>Norma de referência</b>	NBR 13114 e NBR 13124
<b>Densidade</b>	0,30 g/cm <sup>3</sup>
<b>Tensão de ruptura</b>	12 MPa
<b>Alongamento</b>	40%

## 4. EMBALAGEM

<b>Código</b>	1800103	1800203	1800303	1800403	1800102	1800202	1800302	1800402
<b>Quantidade</b>	01	01	01	01	55	40	35	14
<b>L x C (mm x m)</b>	12 x 10	18 x 10	18 x 20	18 x 40	12 x 10	18 x 10	18 x 20	18 x 40
<b>Embalagem</b>	Carretel à granel				Carretel no Pote PET			